

Генератор Kubota J 106.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kbo@nt-rt.ru

Веб-сайт: kubota.nt-rt.ru

Дизель генератор Kubota J106 оснащен двухцилиндровым четырехтактным дизельным двигателем Kubota Z482 с жидкостным типом охлаждения и максимальным количеством оборотов 3000 об/мин, при этом расход топлива составляет 2,3 л/ч. Дизель генератор Kubota J106 комплектуется однофазным генератором на 220 вольт с ручным и электрическим типом запуска, мощностью 5,5 кВт. Конструкцией дизельгенератора предусмотрено наличие топливного бака объемом 37 литров и звукоизоляционного кожуха, благодаря которому уровень шума составляет 74 дБ.

Число фаз	1 фаза / 220В
Мощность генератора (кВт)	5.5
Электрический запуск	да
Ручной запуск	да
Тип охлаждения	жидкостное
Двигатель	Kubota Z482
Число цилиндров	2
Число тактов	4
Количество оборотов (об/мин)	3000
Объем бака (л)	37
Уровень шума (дБ)	74
Расход топлива (л/ч)	2,3
Время автономной работы (ч)	16,1
Мощность максимальная (кВт)	6

Звукоизоляционный кожух	есть
Мощность активная (кВт)	5,5
Габариты (ШхВхГ)	920 x 860 x 590 мм
Вес (кг)	225

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: kbo@nt-rt.ru
Веб-сайт: kubota.nt-rt.ru